

Internt backup batteri til Ontech GSM 9030

Ontech GSM 9030 kan med et internt backup batteri (Backup Batteri til 9020 og 9030) monteret, alarmere via sms ved strømsvigt. Batteriet købes separat og monteres inde i enheden ifølge nedenstående instruktion.

Alarm ved strømsvigt

Hvis et internt backupbatteri er monteret vil enheden ved strømsvigt, sende en sms til alle på alarmlisten, med teksten **No main power**. Alarmfunktionen og relæet vil derefter blive slået fra. Temperaturmålingen fungerer dog stadigvæk. Så snart strømmen kommer tilbage, sender enheden en SMS med teksten **Main power restored**.

Hvis backup-batteriet bliver afladt vil enheden sende en SMS med teksten **Internal battery empty. 9030 shuts down**. Enheden vil herefter blive slået fra.

Forsinket alarmering ved strømsvigt

Enheden kan programmeres til at forsinke alarmeringen ved strømsvigt. Dette kan være smart hvis enheden er tilsluttet netspænding hvor korte strømsvigt forekommer og man derfor ikke ønsker en alarmering hver gang dette forekommer.

Gør følgende:

- 1) Opret en ny kontakt. Navngiv den "POWERFAIL".
 - i. Der hvor telefonnummer normalt registreres, indtastes det antal minutters forsinkelse der ønskes inden enheden alarmerer (værdier mellem 1 og 40 er tilladte).
 - ii. Hvis tallet "0" angives deaktiveres funktionen.

Slukke/tænde for enheden når kun backup batteriet er tilsluttet.

For at slukke for enheden hvis et internt backup-batteri er monteret og andre strømkilder er slået fra, holdes knappen på enheden inde i 5 sekunder.

Der skal være ekstern spænding på enheden igen, før der tændes.

Montering af internt backupbatteri i Ontech 9030

Bemærk. Dette indgreb skal udføres fagmæssigt korrekt og der må ikke være tilsluttet strøm mens monteringen udføres!

1. Fjern de fire skruer som holder kabinettet sammen.
2. Træk forsigtigt kabinettets to halvdele fra hinanden. Begynd med den nederste del og bøj herefter den øverste del op.



3. Backup batteriets kontakt kobles i stikket som er monteret på printpladen (Se nedenstående billede). Kontakten sidder lidt utilgængeligt så brug eventuelt en stor pincet eller en fladtang.



4. Træk beskyttelsespapiret af den selvhæftende tape på batteriet og monter det på printpladen iølge nedenstående billede. Vær sikker på at batteriet sidder ordentligt fast.



5. Monter kabinettets overdelen igen. Begynd med den øverste del når du sætter dem sammen, d.v.s. den afrundede ende, og bøj kabinettet ned over enheden. Monter derefter de 4 skruer.